



Q-SYS™

集成系统平台

CDN64 Dante 音频转换卡

特性：

- 最高64x64的Dante网络音频通道
- 同其它网络音频协议:AVB、CobraNet、和 Q-LAN，相互转换采样率
- 通过Q-Sys系统将Q-LAN音频网络与 CobraNet、Dante和AVB音频网络连通
- 以Q-Sys系统为核心的音频系统可以与 Dante周边系统无缝整合



Q-Sys是一个完整的集成平台, 包含了从音频输入到扬声器输出整个音频系统的所有部件, 能够实现信号路由、音频处理、系统控制和监控等功能, 并继承了QSC闻名遐迩的高品质的声音和超高可靠性。

利用CDN64 Dante 音频转换卡可以将第三方Dante数字音频设备和Dante音频网络与Q-Sys系统连通。

应用：

CDN64 Dante 音频转换卡适用于剧院、礼堂、会议中心和教堂等场所的音频系统, 同时也是Q-Sys系统设备连通基于Dante技术的无线麦克风和数字调音台等信源设备的常用解决方案。第三方系统的Dante音频信号通过CDN64 Dante音频转换卡进入到Q-Sys系统后, 可做进一步信号处理, 并通过基于更大网络结构的Q-LAN音频网络实现再次分发。

CDN64Dante 音频转换卡技术参数

系统硬件	Q-Sys Dante 音频转换卡
描述	Dante网络音频输入及输出转换卡
通道及采样率：	64x64通道下，采样率为44.1/48kHz
*采样率转换至Q-Sys系统 (标准48KHz)：	32x32通道下，采样率为88.2/96kHz
	16x16通道下，采样率为176.4/192kHz
接口	双RJ45接口

